

**INSO**

**19130-11-1**

**1st. Edition**

**2015**



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

**Iranian National Standardization Organization**



استاندارد ملی ایران

**۱۹۱۳۰-۱۱-۱**

چاپ اول

**۱۳۹۳**

کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در  
کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -  
قسمت ۱-۱۱ : ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ  
با مشخصه بسامد (فرکانس) تا ۵۰۰ MHz - کابل  
های اصلی و انشعابی ساختمان

**Multi-element metallic cables used in analogue  
and digital communication and control -Part 11-  
1: Sectional specification for un-screened cables  
characterized up to 500 MHz -  
Horizontal and building backbone cables**

**ICS:33.120.10**

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶ / ۳۵۸۳۸ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup> کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکaha، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization

2- International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## **کمیسیون فنی تدوین استاندارد**

“کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ - قسمت ۱-۱۱: ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس) تا ۵۰۰ MHz - کابل های اصلی و انشعابی ساختمان”

### سمت و / یا نمایندگی

انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل

رئیس :

پور عبدالله ، محمد باقر

(لیسانس مهندسی صنایع)

دبیر :

پژوهشگاه استاندارد

حسن بگی، شیرزاد

( فوق لیسانس مهندسی انرژی )

### اعضاء : ( اسامی به ترتیب حروف الفبا )

کارشناس استاندارد

ستخر ، رضا

( لیسانس مهندسی متالورژی )

شرکت ارتباطات زیرساخت ( سهامی عام )

سلام، حیدر

( لیسانس مهندسی برق - الکترونیک )

پژوهشکده شیمی جهاد دانشگاهی

شکوری، مهدی

( فوق لیسانس مهندسی انرژی )

سازمان ملی استاندارد ایران

شیخ حسینی، شکوفه

( فوق لیسانس مهندسی صنایع )

شرکت پایش سیستم (سهامی خاص)

قربانی، حدیث

( لیسانس فن آوری اطلاعات )

شرکت سیم و کابل سیمیا ( سهامی خاص )

معتمدRSA ، حسین

( لیسانس مهندسی متالورژی )

## فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان   |
|------|---|
| ج    | کمیسیون فنی تدوین استاندارد   |
| د    | پیش گفتار   |
| ۱    | ۱ هدف و دامنه کاربرد  |
| ۱    | ۲ مراجع الزامی  |
| ۲    | ۳ تعاریف و اصطلاحات و علائم   |
| ۲    | ۴ ساختمان کابل  |
| ۳    | ۵ آزمون ها و الزامات کابل تکمیل شده   |
| ۹    | پیوست الف (الزامی) بیشینه نرخ ولتاژ ، دما و جریان برای کابل های مورد استفاده در کاربردهای توان شبکه (POE) |
| ۱۰   | پیوست ب ویژگی های تفصیلی خام  |

## پیش گفتار

استاندارد "کابل‌های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ- قسمت ۱-۱۱ : ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد (فرکانس) تا ۵۰۰ MHz – کابل های اصلی و انشعابی ساختمان" که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و در صدو هفتادو پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۹۳/۱۲/۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندارد های ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

BS EN 50288-11-1:2012 , Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control Part 11-1: Sectional specification for unscreened cables characterized up to 500 MHz — Horizontal and building backbone cables

- کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ-

قسمت ۱-۱۱ : ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه بسامد(فرکانس) تا ۵۰۰ MHz

- کابل های اصلی و انشعابی ساختمان

## ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های بخشی کابل های بدون حفاظ با مشخصه فرکانس از ۱ تا ۵۰۰ MHz است که به عنوان کابل های انشعابی و اصلی سیم کشی برای سیستم های کابل کشی عمومی فناوری اطلاعات می شوند.

در صورتی که کابل ها بر طبق روش های آزمون مرجع آزمون شوند، ویژگی های بخشی شامل مشخصه های عملکرد الکتریکی، مکانیکی ، انتقال و محیطی کابل می باشند .

توصیه می شود ویژگی های بخشی همزمان با استاندارد ۱-۵۰۲۸۸ EN که شامل دستورالعمل های ضروری برای کاربردشان می باشد، بررسی شوند.

کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند، برای جریان و ولتاژ های معمولی سیستم های ارتباطی در نظر گرفته شده اند. این کابل ها قابل استفاده همراه با منابع امپدانس پایین نمی باشند، برای مثال منابع تغذیه شبکه برق عمومی.

## ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. با این وجود بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / یا تجدید نظر آن مدارک مورد نظر است. استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۱ استاندارد ملی ایران سری ۵۵۲۵: کابل های الکتریکی و فیبر نوری - روش های آزمون مواد غیر فلزی

۲-۱ استاندارد ملی ایران ۴۶۳-۲: سیم ها و کابل های فرکانس پایین با عایق و روکش پلی وینیل کلراید - قسمت ۲: کابل های زوج، سه تایی، چهارتایی و پنج تایی برای نصب داخلی

2-3 EN 50173 (series) Information technology - Generic cabling systems

2-4 EN 50288-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital Communication and control - Part 1: Generic specification

2-5 EN 50289 Communication cables - Specifications for test methods

2-6 BS EN 50290 , Communication cables

### ۳ اصطلاحات، تعاریف، علائم و کوته نوشت ها

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف داده شده در استاندارد EN 50288-1 ، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می روند.

#### ۱-۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف داده شده در استاندارد EN 50288-1 به کار می روند.

#### ۲-۳ علائم و کوته نوشت ها

در این استاندارد کوته نوشت های زیر به کار می روند.

**EX** برونزاد (دارای منشا بیرونی)<sup>۱</sup>

**POE** توان داخلی شبکه رایانه ای<sup>۲</sup>

### ۴ ساختمان کابل

#### ۱-۴ هادی

هادی باید مس تک مفتولی یا تابیده شده باشد و الزامات بند ۱-۴ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نماید.

هادی باید ساده و یا دارای انود فلزی باشد.

قطر نامی هادی باید بزرگتر یا مساوی mm ۰,۵ و کوچکتر یا مساوی mm ۰,۸ باشد.

یادآوری - ساختمان کابل های دارای هادی با روکش مسی این الزامات را برآورده نمی کنند.

#### ۲-۴ عایق

عایق باید از جنس مواد مناسب مطابق با قسمت مربوطه استاندارد EN 50290-2 باشد.

#### ۳-۴ المان های کابل

المان های کابل باید زوج یا چهارتایی باشند.

#### ۴-۴ شناسایی المان های کابل

برای شناسایی المان های کابل کد گذاری رنگی تعریف شده در استاندارد ملی ۴۶۳-۲ استفاده می شود، مگر اینکه غیر از این تعیین شده باشد. رنگ ها باید الزامات بند ۴-۴ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نمایند.

#### ۵-۴ حفاظ المان های کابل

این بند کاربرد ندارد.

1 -Exogenous

2 -Power Over Ethernet

## **۶-۴ آرایش کابل<sup>۱</sup>**

المان های کابل باید روی لایه های مرکزی یا واحدها قرار گیرند تا هسته کابل را تشکیل دهند.

## **۷-۴ آمیزه پرکننده**

در این استاندارد کاربرد ندارد.

## **۸-۴ پرکننده های فضای خالی<sup>۲</sup>**

در صورت کاربرد چنین پرکننده هایی باید الزامات بند ۸-۴ و ۹-۴ استاندارد ۱ EN 50288-1 را برآورده نمایند.

## **۹-۴ حفاظ گذاری هسته کابل**

این بند کاربرد ندارد.

## **۱۰-۴ موانع رطوبت**

این بند کاربرد ندارد.

## **۱۱-۴ لایه های پیچشی<sup>۳</sup>**

در صورت کاربرد لایه های پیچشی باید بر طبق بند ۱۱-۴ استاندارد ۱ EN 50288 باشند.

## **۱۲-۴ روکش**

روکش باید از جنس مواد مناسب و بر طبق قسمت مربوطه استاندارد ۲ EN 50290-2 باشد.

## **۵ روش های آزمون و الزامات کابل های تکمیل شده**

### **۱-۵ کلیات**

جداول زیر آزمون هایی که باید همراه با الزامات مربوطه برای انطباق با این استاندارد انجام گیرند را تعیین می کنند.

---

<sup>1</sup> -Cable make-up

<sup>2</sup> -Interstitials

<sup>3</sup> -Wrapping

۲-۵ آزمون های الکتریکی

۱-۲-۵ اندازه گیری های الکتریکی d.c در فرکانس پایین

جدول ۱- اندازه گیری های الکتریکی d.c در فرکانس پایین

| الزام   | شرح آزمون                                | بندهای فرعی استاندارد<br>EN50288-1 |
|---|--|------------------------------------|
| $\leq 19\Omega/100m$ مقدار بیشینه   | مقاومت حلقه ای هادی                      | ۱-۱-۱-۵                            |
| $\leq 2\%$  | نامتعادلی مقاومت هادی                    | ۲-۱-۱-۵                            |
| ۰,۷ kV a.c یا ۱,۰ kV d.c به مدت یک دقیقه یا ۰,۷ kV a.c یا ۲,۵ kV d.c به مدت ۲ ثانیه | استقامت دی الکتریکی هادی/هادی و هادی/حفظ | ۳-۱-۱-۵                            |
| $5000 M\Omega \cdot km \geq$ در صورت آزمون<br>بر طبق استاندارد EN 50289-1-4         | مقاومت عایقی                             | ۴-۱-۱-۵                            |
| الزامی تعیین نشده است   | ظرفیت خازنی متقابل                       | ۵-۱-۱-۵                            |
| $\leq 1200 pF/km$   | نامتعادلی ظرفیت خازنی با زمین            | ۶-۱-۱-۵                            |

## الزمات الکتریکی و انتقال در فرکانس بالا

۲-۲-۵

جدول ۲- الزمات الکتریکی و انتقال در فرکانس بالا

| الزمات  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | شرح آزمون                        | بندهای فرعی<br>استاندارد-EN50288-1 |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
|---|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---------|--|----------------------------------|------------------------------------|----|----|----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|---|-----------|
| $\leq 534 + \frac{36}{\sqrt{f}} (ns) / 100m, \quad 1MHz \leq f \leq 500MHz$ تاخیر فاز   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | سرعت انتشار                      | ۱-۲-۱-۵                            |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| $100MHz \geq 45ns / 100m$   |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | اختلاف تاخیر<br>(skew)<br>انتشار | ۲-۲-۱-۵                            |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۲/۱</td><td>۳/۸</td><td>۵/۹</td><td>۷/۵</td><td>۸/۴</td><td>۱۰/۵</td><td>۱۵/۰</td><td>۱۹/۱</td><td>۲۴/۱</td><td>۲۷/۶</td><td>۳۴/۳</td><td>۴۵/۳</td><td>dB/100m</td><td></td></tr> </table> $1MHz \leq f \leq 500MHz \quad \alpha \leq 1.82\sqrt{f} + 0.0091f + \frac{0.25}{\sqrt{f}}$ |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۲/۱  | ۳/۸  | ۵/۹  | ۷/۵  | ۸/۴  | ۱۰/۵ | ۱۵/۰ | ۱۹/۱ | ۲۴/۱ | ۲۷/۶ | ۳۴/۳ | ۴۵/۳ | dB/100m |  | تضییف طولی<br>۲.۳.۴.  | ۳-۲-۱-۵   |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۲/۱   | ۳/۸  | ۵/۹  | ۷/۵  | ۸/۴  | ۱۰/۵  | ۱۵/۰ | ۱۹/۱ | ۲۴/۱ | ۲۷/۶ | ۳۴/۳ | ۴۵/۳ | dB/100m |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۷۵/۳</td><td>۶۶/۳</td><td>۶۰/۳</td><td>۵۷/۲</td><td>۵۵/۸</td><td>۵۲/۹</td><td>۴۸/۴</td><td>۴۵/۳</td><td>۴۲/۴</td><td>۴۰/۸</td><td>۳۸/۱</td><td>۳۴/۸</td><td>Db</td><td></td></tr> </table> $\geq 40 - 10\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 250MHz ; 250MHz \leq f \leq 500MHz$         |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۷۵/۳ | ۶۶/۳ | ۶۰/۳ | ۵۷/۲ | ۵۵/۸ | ۵۲/۹ | ۴۸/۴ | ۴۵/۳ | ۴۲/۴ | ۴۰/۸ | ۳۸/۱ | ۳۴/۸ | Db      |  | نامتعادلی تضییف<br>اننهای نزدیک                                       | ۴-۲-۱-۵   |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۷۵/۳  | ۶۶/۳ | ۶۰/۳ | ۵۷/۲ | ۵۵/۸ | ۵۲/۹  | ۴۸/۴ | ۴۵/۳ | ۴۲/۴ | ۴۰/۸ | ۳۸/۱ | ۳۴/۸ | Db      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۷۵/۳</td><td>۶۶/۳</td><td>۶۰/۳</td><td>۵۷/۲</td><td>۵۵/۸</td><td>۵۲/۹</td><td>۴۸/۴</td><td>۴۵/۳</td><td>۴۲/۴</td><td>۴۰/۸</td><td>۳۸/۱</td><td>۳۴/۸</td><td>Db</td><td></td></tr> </table> $\geq 50 - 10\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 250MHz ; 250MHz \leq f \leq 500MHz$         |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۷۵/۳ | ۶۶/۳ | ۶۰/۳ | ۵۷/۲ | ۵۵/۸ | ۵۲/۹ | ۴۸/۴ | ۴۵/۳ | ۴۲/۴ | ۴۰/۸ | ۳۸/۱ | ۳۴/۸ | Db      |  | هم شناوایی<br>اننهای نزدیک<br>۱.۲ (NEXT)                              | ۵-۲-۱-۵   |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۷۵/۳  | ۶۶/۳ | ۶۰/۳ | ۵۷/۲ | ۵۵/۸ | ۵۲/۹  | ۴۸/۴ | ۴۵/۳ | ۴۲/۴ | ۴۰/۸ | ۳۸/۱ | ۳۴/۸ | Db      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۶۸/۰</td><td>۵۶/۰</td><td>۴۸/۰</td><td>۴۳/۹</td><td>۴۲/۰</td><td>۳۸/۱</td><td>۲۲/۱</td><td>۲۸/۰</td><td>۲۴/۲</td><td>۲۲/۰</td><td>۱۸/۵</td><td>۱۴/۰</td><td>dB</td><td></td></tr> </table> $\geq 68 - 20\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 500MHz$                                     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۶۸/۰ | ۵۶/۰ | ۴۸/۰ | ۴۳/۹ | ۴۲/۰ | ۳۸/۱ | ۲۲/۱ | ۲۸/۰ | ۲۴/۲ | ۲۲/۰ | ۱۸/۵ | ۱۴/۰ | dB      |  | نسبت تضییف<br>به هم شناوایی<br>در اننهای دور<br>۳.۶ (ACR-F)           | ۶-۲-۱-۵   |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۶۸/۰  | ۵۶/۰ | ۴۸/۰ | ۴۳/۹ | ۴۲/۰ | ۳۸/۱  | ۲۲/۱ | ۲۸/۰ | ۲۴/۲ | ۲۲/۰ | ۱۸/۵ | ۱۴/۰ | dB      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۷۲/۳</td><td>۶۳/۳</td><td>۵۷/۳</td><td>۵۴/۲</td><td>۵۲/۸</td><td>۴۹/۹</td><td>۴۵/۴</td><td>۴۲/۳</td><td>۳۹/۴</td><td>۳۷/۸</td><td>۳۵/۱</td><td>۳۱/۸</td><td>dB</td><td></td></tr> </table> $\geq 72.3 - 15\log(\frac{f}{31.25}) dB \quad 1MHz \leq f \leq 500MHz$                     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۷۲/۳ | ۶۳/۳ | ۵۷/۳ | ۵۴/۲ | ۵۲/۸ | ۴۹/۹ | ۴۵/۴ | ۴۲/۳ | ۳۹/۴ | ۳۷/۸ | ۳۵/۱ | ۳۱/۸ | dB      |  | مجموع توان<br>هم شناوایی<br>۴ اننهای نزدیک<br>(PSNEXT)                | ۱-۷-۲-۱-۵ |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۷۲/۳  | ۶۳/۳ | ۵۷/۳ | ۵۴/۲ | ۵۲/۸ | ۴۹/۹  | ۴۵/۴ | ۴۲/۳ | ۳۹/۴ | ۳۷/۸ | ۳۵/۱ | ۳۱/۸ | dB      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۶۵/۰</td><td>۵۳/۰</td><td>۴۵/۰</td><td>۴۰/۹</td><td>۳۹/۰</td><td>۳۵/۱</td><td>۲۹/۱</td><td>۲۵/۰</td><td>۲۱/۲</td><td>۱۹/۰</td><td>۱۵/۵</td><td>۱۱/۰</td><td>dB</td><td></td></tr> </table> $\geq 65 - 20\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 500MHz$                                     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۶۵/۰ | ۵۳/۰ | ۴۵/۰ | ۴۰/۹ | ۳۹/۰ | ۳۵/۱ | ۲۹/۱ | ۲۵/۰ | ۲۱/۲ | ۱۹/۰ | ۱۵/۵ | ۱۱/۰ | dB      |  | مجموع توان<br>تضییف به هم<br>شناوایی در<br>۶.۲ اننهای دور<br>(PSACRF) | ۲-۷-۲-۱-۵ |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۶۵/۰  | ۵۳/۰ | ۴۵/۰ | ۴۰/۹ | ۳۹/۰ | ۳۵/۱  | ۲۹/۱ | ۲۵/۰ | ۲۱/۲ | ۱۹/۰ | ۱۵/۵ | ۱۱/۰ | dB      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td><td></td></tr> <tr> <td>۶۷/۰</td><td>۶۷/۰</td><td>۶۷/۰</td><td>۶۷/۰</td><td>۶۷/۰</td><td>۶۷/۰</td><td>۶۵/۶</td><td>۶۲/۵</td><td>۵۹/۶</td><td>۵۸/۰</td><td>۵۵/۳</td><td>۵۲/۰</td><td>dB</td><td></td></tr> </table> $\geq 65 - 20\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 500MHz$                                     |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |         |  | ۱                                | ۴                                  | ۱۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰ | ۱۵۵ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | MHz |  | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۵/۶ | ۶۲/۵ | ۵۹/۶ | ۵۸/۰ | ۵۵/۳ | ۵۲/۰ | dB      |  | مجموع توان<br>خارجی هم<br>۶.۲ شناوایی                                 | ۴-۷-۲-۱-۵ |
| ۱   | ۴    | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz     |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |
| ۶۷/۰  | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰ | ۶۷/۰  | ۶۵/۶ | ۶۲/۵ | ۵۹/۶ | ۵۸/۰ | ۵۵/۳ | ۵۲/۰ | dB      |  |                                  |                                    |    |    |    |       |      |     |     |     |     |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |  |   |           |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| $\geq 92.5 - 15\log(f) \text{ dB}$ $1MHz \leq f \leq 500MHz$ (حداکثر ۶۷ dB)<br>کابل الزامات را به وسیله طراحی برآورده می کند: مقادیر برای طول m ۱۰۰ تصحیح خواهد شد. | (PSE×NEXT) |  |
|---|------------|--|

جدول ۲- الزامات الکتریکی و انتقال در فرکانس بالا(ادامه)

| الزام   | شرح آزمون             | بندهای فرعی استاندارد<br>EN50288-1 |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
|---|-----------------------|------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|-----------|
| $\geq 78.2 - 20\log(f) \text{ dB}$ $1MHz \leq f \leq 500MHz$ (حداکثر ۶۷ dB)<br>یادآوری- کابل الزامات را به وسیله طراحی برآورده می کند.<br><table border="1"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۵۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۶۷/۰</td><td>۶۶/۲</td><td>۵۸/۲</td><td>۵۴/۱</td><td>۵۲/۲</td><td>۴۸/۳</td><td>۴۲/۳</td><td>۳۸/۲</td><td>۳۴/۴</td><td>۳۲/۲</td><td>۲۸/۷</td><td>۲۴/۲</td><td>dB</td></tr> </table>  | ۱                     | ۴                                  | ۱۰   | ۱۶   | ۲۰    | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵ | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰ | MHz | ۶۷/۰ | ۶۶/۲ | ۵۸/۲ | ۵۴/۱ | ۵۲/۲ | ۴۸/۳ | ۴۲/۳ | ۳۸/۲ | ۳۴/۴ | ۳۲/۲ | ۲۸/۷ | ۲۴/۲ | dB | مجموع توان خارجی تضعیف به نسبت هم شناوی در انتهای دور هم شناوی خارجی (PSE×ACR-F) | ۶-۷-۲-۱-۵ |
| ۱   | ۴                     | ۱۰                                 | ۱۶   | ۲۰   | ۳۱/۲۵ | ۶۲/۵  | ۱۰۰  | ۱۵۵  | ۲۰۰  | ۳۰۰  | ۵۰۰  | MHz |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| ۶۷/۰  | ۶۶/۲                  | ۵۸/۲                               | ۵۴/۱ | ۵۲/۲ | ۴۸/۳  | ۴۲/۳  | ۳۸/۲ | ۳۴/۴ | ۳۲/۲ | ۲۸/۷ | ۲۴/۲ | dB  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| $100 \text{ MHz} \text{ در } 100\Omega \pm 5\Omega$   | میانگین امپدانس مشخصه | ۸-۲-۱-۵                            |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| $\geq 20 + 5\log(f) \text{ dB}$ $4MHz \leq f \leq 10MHz$ : $25 dB$ $10MHz \leq f \leq 20MHz$<br>$\geq 25 - 7\log(f / 20) \text{ dB}$ $20MHz \leq f \leq 250MHz$<br>$17.3 dB$ $250MHz \leq f \leq 500MHz$  | افت برگشتی $5.2$      | ۹-۲-۱-۵                            |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| II : نوع $\geq 55 dB$ $30MHz \leq f \leq 100MHz$<br>$\geq 55 - 20\log(f / 100) dB$ $100MHz \leq f \leq 500MHz$<br>III : نوع $\geq 40 dB$ $30MHz \leq f \leq 100MHz$<br>$\geq 40 - 20\log(f / 100) dB$ $100MHz \leq f \leq 500MHz$   | تضییف تداخلی          | ۱۰-۲-۱-۵                           |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| کاربرد ندارد  | امپدانس انتقال        | ۱۱-۲-۱-۵                           |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |
| ۱) برای کابل های هیبرید و کابل های چند واحدی ، PSNEXT بین تمام واحدهای شناخته شده غیر فیبری کابل باید $3 dB$ بیشتر از زوج در زوج تعیین شده در تما فرکانس ها باشد.<br>۲) مقادیر در این جدول فقط برای اطلاعات می باشد. رابطه داده شده باید برای تعیین انطباق استفاده شود و تا یک رقم اعشار گرد شود.<br>۳) تضییف باید مقادیر تنظیم شده برای دمای تا $60^{\circ}C$ با ضریب دمایی $0.2\%$ در هر درجه افزایش بالای $20^{\circ}C$ را برآورده نماید.<br>۴) مقادیر بین $1$ و $4 MHz$ فقط برای اطلاعات بیشتر هستند.<br>۵) وقتی FEXT بیشتر از $70 dB$ باشد، اندازه گیری ACR-F و PSACR-F لازم نیست.<br>۶) ACR-F با EL-FEXT جایگزین شده است. |                       |                                    |      |      |       |       |      |      |      |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |  |           |

## الزمات آزمون های مکانیکی

## جدول ۳-الزمات آزمون های مکانیکی

| الزام   | شرح آزمون   | بندهای فرعی استاندارد ۱ EN 50288-1 |
|---|---|------------------------------------|
| $\leq 10\%$   | از دیاد طول هادی در پارگی<br>EN 50289-3-2                                 | ۱-۲-۵                              |
| $\geq 5\%$  | جمع شوندگی عایق<br>EN 50289-3-4   | ۲-۲-۵                              |
| ۱۰۰۰ N/۱ min/۱۰۰ mm<br>هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت<br>برگشتی و امپدانس مشخصه باید در<br>گستره تعیین شده باقی بماند.  | مقاومت کابل در برابر له شدگی<br>EN 50289-3-5                              | ۳-۲-۵                              |
| شعاع ۱۲/۵ mm - نیروی J-۱-۳ ضربه<br>در یک متر از انتهای اندازه گیری<br>هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت<br>برگشتی و امپدانس مشخصه باید در<br>گستره تعیین شده باقی بماند. | مقاومت کابل در برابر ضربه<br>EN 50289-3-6                                 | ۴-۲-۵                              |
| نشانه گذاری باید بعد از ۱۰ چرخه<br>سایش با نیروی ۴ خوانا باقی بماند   | مقاومت نشانه گذاری روی روکش<br>در مقابل سایش<br>EN 50289-3-8              | ۵-۲-۵                              |
|   | آزمون نصب شبیه سازی شده   | ۶-۲-۵                              |
| ۴× dia/4 cycle<br>هم شنوازی انتهای نزدیک ، افت<br>برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف<br>زوج (u/c) باید در محدوده تعیین شده<br>باقی بماند.                                   | آزمون نصب شبیه سازی شده :<br>تک خم:<br>روش ۲ بند ۴ استاندارد<br>50289-3-9 | ۱-۶-۲-۵                            |
| ۸× dia/100m/1 cycle/120 °/1m/s<br>هم شنوازی انتهای نزدیک ، افت<br>برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف<br>زوج (u/c) باید در محدوده تعیین شده<br>باقی بماند.                   | آزمون نصب شبیه سازی شده :<br>"S" خم<br>بند ۸ استاندارد<br>EN 50289-3-9    | ۲-۶-۲-۵                            |
| نیرو باید ۲۵ نیوتون برای هر زوج<br>باشد(یعنی N ۱۰۰ ۴ برابری زوج)<br>هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت<br>برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف                                  | عملکرد کششی<br>EN 50289-3-16<br>همراه با بند ۶-۲-۵ این استاندارد          | ۷-۲-۵                              |

|   |  |  |
|---|--|--|
| زوج (U/C) باید در گستره تعیین شده باقی بماند. |  |  |
|---|--|--|

### ۳-۵ آزمون های محیطی

#### جدول ۴- الزامات آزمون محیطی

| الزام  | شرح آزمون   | بند های فرعی<br>استاندارد-۱ EN 50288 |
|--|---|--------------------------------------|
| قطر میله : ۸ برابر قطر خارجی کابل<br>تعداد دور : ۴<br>دما : $-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$<br>با ارزیابی چشمی و بدون بزرگنمایی نباید هیچ گونه ترکی مشاهده شود | عملکرد خمش کابل در سرما (بر طبق استاندارد ۹-۳ EN 50289) | ۱-۳-۵                                |
| وقتی نمونه تحت تاثیر دو چرخه گرمایی بین $20^{\circ}\text{C}$ و $60^{\circ}\text{C}$ قرار گیرد تضعیف باید مقدار تنظیم شده بر طبق زیر نویس ۳ جدول ۲ را برآورده نماید         | چرخه گرمایی (بر طبق استاندارد ۶-۴ EN 50289)             | ۵-۳-۵                                |
| بر طبق استاندارد EN 50290-2-27   | عملکرد شوک حرارتی                                       | ۶-۳-۵                                |

### ۴-۵ آزمون های عملکرد آتش

آزمون های عملکرد آتش باید بر طبق بند ۴-۵ استاندارد ۱ EN 50288-۱ باشند.

## پیوست الف

### (اطلاعاتی)

بیشینه نرخ ولتاژ، دما و جریان برای کابل های مورد استفاده در کاربردهای توان شبکه (POE)

جدول الف-۱ بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل هایی مورد استفاده در کاربردهای IEEE 802.3 AN(POE) IEEE 802.3 AF (POE plus) را مشخص می کند.

جدول الف-۱ - بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل هایی مورد استفاده در کاربردهای POE

| الزام   | واحد              | شرح آزمون  |
|---|-------------------|--|
| ۱۰۰   | V                 | بیشینه ولتاژ خدمات ارتباطی <sup>۱</sup>                        |
| ۳   | A/mm <sup>2</sup> | بیشینه چگالی جریان   |
| ۳۵۰   | W/mm <sup>2</sup> | بیشینه چگالی توان اتصال کوتاه برای دوره زمانی کمتر از یک ثانیه |
| ۱۰۰   | W/mm <sup>2</sup> | بیشینه چگالی توان حین کار                                      |
| ۶۰  | °C                | بیشینه دمای سطح هادی در حین کار                                |
| (۱) ۳۰۰ ولت به عنوان ولتاژ بل برای بعضی از نصب های تلفن مجاز است. |                   |  |

هشدار: بیشینه ولتاژها، جریان ها و دمای های نشان داده شده در جدول الف-۱ برای کابل هایی که مطابق این استاندارد هستند و منحصرا برای فناوری ارتباطی استفاده می شوند، کاربرد دارند. کابل های تعیین شده در این استاندارد برای کاربردهای تامین انرژی الکتریکی کاربرد ندارند و نباید بدین منظور استفاده شوند.

**پیوست ب  
(اطلاعاتی)**

**ویژگی های تفصیلی خام**

**ب-۱ کلیات**

پیوست ب یک برگ نتایج خام برای کابل های حفاظ دار با فرکانس ۱MHz تا ۱۰۰ MHz است که برای کاربردهای صنعتی یا محیطی برای کاربرد به عنوان کابل افقی و یا ساختمان خط اصلی یا سامانه های کابل کشی فناوری اطلاعات استفاده می شوند. جزئیات اطلاعاتی که بهتر است در محل های تعیین شده آورده شوند به شرح زیر است:

**ب-۲ جزئیات مستندات**

- ب-۲-۱ نام و نشانی سازمانی که این مستند را تهیه کرده است
- ب-۲-۲ شماره استاندارد ملی ایران و تاریخ چاپ آن
- ب-۲-۳ نشانی سازمانی که از طریق آن این سند قابل دسترسی است
- ب-۲-۴ مستندات مرتبط
- ب-۲-۵ هر گونه مراجع مرتبط با کابل ، مراجع ملی ، نام تجاری و غیره
- ب-۲-۶ شرح کامل کابل که شامل موارد زیر است:
  - ب-۲-۶-۱ نوع و تعداد المان های کابل
  - ب-۲-۶-۲ امپدانس نامی
  - ب-۲-۶-۳ حفاظ گذاری
  - ب-۲-۶-۴ کاربرد
  - ب-۲-۶-۵ رده کابل برطبق استاندارد EN 50173
  - ب-۲-۶-۶ دیگر ویژگی های عملکردی متمایز

مثال-کابل ۴ زوج تابیده شده حفاظ دار برای استفاده در سیم کشی سطح افقی دارای امپدانس نامی  $\Omega$  ۱۰۰ الزامات رده ۶ و تضعیف تداخلی نوع III و M<sub>2</sub> را برآورده می کند.

- ب-۲-۷ جزئیات مواد و ساختار کابل
- ب-۲-۸ الزامات مخصوص برای شعاع خمس یا دمای کارکرد
- ب-۲-۹ فهرست مشخصات کابل .مشخصات باید بر حسب الکتریکی ، مکانیکی ، انتقال ، محیطی دسته بندی شوند.

**یادآوری ۱- سخت گیری های محیطی توصیه شده از الزامات جدول MICE استاندارد ۱- EN 50173** مأخذ شده اند. این توصیه ها برای بهبود عملکرد کابل در نظر گرفته شده اند.

**یادآوری ۲**- وقتی این توصیه ها با علامت "n.a" مشخص شوند، کابل از نظر طراحی آن ویژگی را بدون نیاز به چنین آزمونی برآورده می کند.

**یادآوری ۳**- الزامات خاص المان های کابل کاربرد ندارد.

**یادآوری ۴**- الزامات الکترومغناطیسی گرفته شده از جدول MICE استاندارد 1-EN 50273 با به کار گیری الزاماتی که برای امپدانس انتقالی، تضعیف، حفاظ گذاری و تضعیف تداخلی ارائه گردیده اند. الزامات ESD کاربرد ندارند.

### **ب-۳ ویژگی های عمومی بر طبق EN 50288-1**

- ب-۳-۱ بندهای فرعی مرجع مناسب با ویژگی های کلی در استاندارد 1-EN 50288-1
- ب-۳-۲ الزامات قابل کاربرد برای این کابل. مقادیر ورودی باید کمینه الزامات ویژگی های بخشی در استاندارد 1-2-EN 50288 را برآورده نمایند.
- ب-۳-۳ پیشنهادات - ملاحظات مرتبط

**جدول ب.1- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهارتایی / زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی**

| پیشنهادات | الزام  | بند فرعی استاندارد<br>EN 50288-1 | ساختمان کابل |
|-----------|--|----------------------------------|--------------|
|           | ویژگی های هادی   | ۱-۴                              |              |
|           | ویژگی های عایق، بیشینه<br>قطر                                | ۲-۴                              |              |
|           | المان ها: زوج یا چهارتایی                                    | ۳-۴                              |              |
|           | شناسایی المان های کابل                                       | ۴-۴                              |              |
|           | حفظ المان های کابل (المان<br>های حفاظ، مواد، ساختمان)        | ۵-۴                              |              |
|           | تمکیل کابل<br>(تعداد المان ها ، لایه ها و<br>غیره)           | ۶-۴                              |              |
|           | آمیزه پرکننده  | ۷-۴                              |              |
|           | پرکننده های بین المان ها                                     | ۸-۴                              |              |
|           | موانع رطوبت  | ۱۰-۴                             |              |
|           | حفظ پیچشی  | ۱۱-۴                             |              |
|           | روکش : مواد، ضخامت نامی ،<br>رنگ، قطر ، بیشینه قطر<br>بیرونی | ۱۲-۴                             |              |

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهارتاوی/زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

| پیشنهادات | الزام  | بند فرعی مربوط به<br>استاندارد ملی EN 50288-1 | ساختمان کابل  |
|-----------|--|---|---|
|           | لایه های تثبیت کننده<br>برای حفاظ فلزی                             | ۱۳-۴  |   |
|           | حفاظ فلزی  | ۱۴-۴  |   |
|           | رشته نگهدارنده کابل  | ۱۵-۴  |   |
|           | روکش بیرونی : مواد، رنگ<br>، قطر، ضخامت نامی،<br>بیشینه قطر بیرونی | ۱۶-۴  |   |
|           | حفظت در مقابل جانوران<br>موذی                                      | ۱۷-۴  |   |
|           | حفظت های شیمیایی و/یا<br>محیطی                                     | ۱۸-۴  |   |
|           |  | ۱-۱-۵   | مشخصه های الکتریکی در<br>۲۰ °C  |
|           | ≤.....Ω/km   | ۱-۱-۱-۵                                       | مقاومت حلقه ای هادی   |
|           | ≤ ..... %  | ۲-۱-۱-۵                                       | مقاومت نا متعادلی هادی<br>(داخل زوج یا چهارتاوی)<br>مقاومت نا متعادلی بین زوج<br>ها |
|           | ..... kV<br>..... kV   | ۳-۱-۱-۵                                       | استقامت عایقی :<br>هادی/هادی  |
|           | ≥.....MΩ/km  | ۴-۱-۱-۵                                       | مقاومت عایقی:<br>هادی/هادی  |
|           | ≤.....nF/km  | ۵-۱-۱-۵                                       | ظرفیت خازنی متقابله   |
|           | ≤.....pF/km  | ۶-۱-۱-۵                                       | نامتعادلی ظرفیت خازنی<br>نسبت به زمین   |

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهار تایی / زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

| پیشنهادات | الزام   | بند فرعی مربوطه<br>به استاندارد ملی<br>EN 50288-1 | ساختمان کابل  |
|-----------|---|---|---|
|           | ویژگی های بخشی مربوطه<br>ناحیه کاری : این استاندارد (تمام مشخصه<br>های الکتریکی در دمای $20^{\circ}\text{C}$ )<br>فقط مقادیر ویژه توافق شده در بندهای<br>فرعی زیر آورده شده اند   | ۲-۱-۵   | مشخصه های انتقال (در دمای $20^{\circ}\text{C}$ )          |
|           | $\geq \dots \text{ns}/100\text{m}$  | ۱-۲-۱-۵   | سرعت انتشار   |
|           | $\leq \dots \text{ns}/100\text{m at } f(\text{MHz})$  | ۲-۲-۱-۵   | اختلاف تاخیر انتشار (skew)                                |
|           | $\leq \dots \text{dB}/100\text{m at } f(\text{MHz})$<br>$\leq \dots ^{\circ}\text{C}$<br>$\geq \dots \%$  | ۳-۲-۱-۵   | تضعیف طولی<br>اثرات دمایی<br>اثرات محیطی                  |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۴-۲-۱-۵   | نامتعادلی تضعیف انتهای نزدیک                              |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۵-۲-۱-۵   | هم شناوی انتهای نزدیک ("NEXT")                            |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۶-۲-۱-۵   | تضعیف هم شناوی در انتهای دور<br>(ACR-F)                   |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۱-۷-۲-۱-۵   | مجموع توان هم شناوی انتهای نزدیک<br>(PSNEXT)              |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۲-۷-۲-۱-۵   | مجموع توان تضعیف نسبت هم شناوی<br>در انتهای دور (PSACR-F) |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۴-۷-۲-۱-۵   | PSE×NEXT  |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۶-۱-۲-۱-۵   | PSE×ACR-F   |
|           | $\dots \Omega$  | ۸-۲-۱-۵   | میانگین امپدانس مشخصه                                     |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$  | ۹-۲-۱-۵   | افت برگشتی  |
|           | $\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$<br>$30\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$<br>$\geq \text{dB} - 20\log(f/100) \text{ dB}$<br>$100\text{MHz} \leq f \leq 1000\text{MHz}$ | ۱۰-۲-۱-۵  | تضعیف تداخلی  |

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهارتایی / زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

| پیشنهادات | الزام   | بند فرعی مربوط به استاندارد ملی<br>EN 50288-1 | ساختمان کابل      |
|-----------|---|---|-------------------|
|           |   |   | مشخصه های مکانیکی |
|           | ازدیاد طول در نقطه پارگی هادی<br>EN 50289-3-2                                 | ۱-۲-۵   |                   |
|           | جمع شوندگی عایق<br>EN 50289-3-4   | ۲-۲-۵   |                   |
|           | مقاومت کابل در برابر له شدگی<br>EN 50289-3-5                                  | ۳-۲-۵   |                   |
|           | مقاومت کابل در برابر ضربه<br>EN 50289-3-6                                     | ۴-۲-۵   |                   |
|           | مقاومت نشانه گذاری کابل در برابر سایش<br>EN 50289-3-8                         | ۵-۲-۵   |                   |
|           | آزمون نصب شبیه سازی شده کابل:<br>یک خم: روش ۲ بند ۴ استاندارد<br>EN 50289-3-9 | ۱-۶-۲-۵                                       |                   |
|           | : "S" خم<br>بند ۸ استاندارد EN 50289-3-9                                      | ۲-۶-۲-۵                                       |                   |
|           | عملکرد کششی<br>استاندارد EN 50289-3-16 همراه با بند<br>۶-۲-۵ این استاندارد    | ۷-۲-۵   |                   |