



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO

19130-4-1

1st. Edition

2015

Iranian National Standardization organization



استاندارد ملی ایران

۱۹۱۳۰-۴-۱

چاپ اول

۱۳۹۲

کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در
کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ -
قسمت ۱-۴ : ویژگی های بخشی کابل های حفاظ
دار با مشخصه بسامد (فرکانس) تا ۶۰۰ MHz -
کابل های اصلی و انشعابی ساختمان

**Multi-element metallic cables used in analogue
and digital communication and control Part 4-1:
Sectional specification for screened cables
characterised up to 600MHz — Horizontal and
building backbone cables**

ICS:33.120.20

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصدو پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۹۰/۶/۲۹ به سازمان ملی ایران تغییر و طی نامه شماره ۲۰۶ / ۳۵۸۳۸ جهت اجرا ابلاغ شده است.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/ یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکaha، کالیبراسیون (واسنجی) و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization

2- International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

”کابل‌های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ-
قسمت ۱-۴: ویژگی‌های بخشی کابل‌های حفاظت دار با مشخصه بسامد (فرکانس) تا ۶۰۰ MHz
– کابل‌های اصلی و انشعابی“

سمت و / یا نمایندگی

انجمن صنفی تولید کنندگان سیم و کابل

رئیس :

پور عبدالله ، محمد باقر

(لیسانس مهندسی صنایع)

دبیر :

پژوهشگاه استاندارد

حسن بگی، شیرزاد

(فوق لیسانس مهندسی انرژی)

اعضاء : (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس استاندارد

ستخر ، رضا

(لیسانس مهندسی متالورژی)

شرکت بهینه کاوان مبتکر (سهامی خاص)

سجادی ، احمد رضا

(فوق لیسانس مهندسی مکانیک)

شرکت ارتباطات زیرساخت (سهامی عام)

سلام، حیدر

(لیسانس مهندسی برق - الکترونیک)

پژوهشگاه استاندارد

کتانی شوشتري ، محسن

(فوق دیپلم نقشه کشی صنعتی)

شرکت پایش سیستم (سهامی خاص)

قربانی، حدیث

(لیسانس فن آوری اطلاعات)

شرکت سیم و کابل سیمیا (سهامی خاص)

معتمدراسا ، حسین

(لیسانس مهندسی متالورژی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ج	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
د	پیش گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ تعاریف و اصطلاحات و علائم
۲	۴ ساختمان کابل
۳	۵ آزمون ها و الزامات کابل تکمیل شده
۹	پیوست الف (الزامی) بیشینه نرخ ولتاژ ، دما و جریان برای کابل های مورد استفاده در کاربردهای توان شبکه (POE)
۱۰	پیوست ب ویژگی های تفصیلی خام

پیش گفتار

استاندارد “کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ- قسمت ۱-۴: ویژگی های بخشی کابل های حفاظت دار با مشخصه بسامد (فرکانس) تا MHz ۶۰۰ - کابل های اصلی و انشعابی ” که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در صدو هفتاد و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مخابرات مورخ ۹۳/۱۲/۵ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استاندارد های ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

BS EN 50288-4-1:2013 , Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600MHz — Horizontal and building backbone cables

کابل های فلزی چند المان (زوج) مورد استفاده در کنترل و ارتباطات دیجیتال و آنالوگ - قسمت ۱-۴ : ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه بسامد(فرکانس) تا ۶۰۰ MHz – کابل های اصلی و انشعابی ساختمان

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های بخشی کابل های حفاظ دار با مشخصه فرکانس ۱ MHz تا ۶۰۰ MHz است که به عنوان کابل های انشعابی و اصلی سیم کشی ساختمان مطابق استاندارد EN 50173 استفاده می شوند.

این استاندارد شامل مشخصات عملکرد الکتریکی، مکانیکی، انتقال و محیطی کابل های حفاظ دار هنگام آزمون بر طبق روش های آزمون مرجع است.

ویژگی های تعیین شده در این استاندارد باید همراه با استاندارد ۱-EN 50288 که شامل اقدامات ضروری کاربرد آن ها است، استفاده شوند.

کابل هایی که در دامنه کاربرد این استاندارد قرار می گیرند، برای جریان و ولتاژ های معمولی سیستم های ارتباطی در نظر گرفته شده اند. این کابل ها همراه با منابع امپدانس پایین قابل استفاده نمی باشند، برای مثال منابع تعذیب شبکه برق عمومی.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست. با این وجود بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارک مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۱ استاندارد ملی ایران مجموعه ۵۵۲۵: کابل های الکتریکی و فیبر نوری – روش های آزمون مواد غیر فلزی

۱-۲ استاندارد ملی ایران ۴۶۳-۲: سیم ها و کابل های فرکانس پایین با عایق و روکش پلی وینیل کلراید – قسمت ۲: کابل های زوج، سه تایی، چهارتایی و پنج تایی برای نصب داخلی

2-3 EN 50173 (series) Information technology - Generic cabling systems

2-4 EN 50288-1 Multi-element metallic cables used in analogue and digital Communication and control - Part 1: Generic specification

2-5 EN 50289 Communication cables - Specifications for test methods

2-6 BS EN 50290 , Communication cables

۳ اصطلاحات، تعاریف، علائم و کوته نوشت ها

۱-۳ تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات و تعاریف داده شده در استاندارد EN 50288-1 ، اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کار می روند.

۱-۱-۳ حفاظ کابل

کابلی حفاظ دار محسوب می شود که هسته کابل به وسیله لایه ای رسانای پیوسته پوشیده شده باشد که بخشی از اتصال زمین و حفاظ را تشکیل داده باشد.

یادآوری - پیوستگی d.c باید وجود داشته باشد و کمینه الزامات حفاظ گذاری باید برآورده شود.

۲-۳ علائم و کوته نوشت ها

در این استاندارد علائم و کوته نوشت های زیر به کار می روند.

EX برونزاد (دارای منشا بیرونی)^۱

POE توان شبکه داخلی رایانه ای^۲

۴ ساختمان کابل

۱-۴ هادی

هادی باید مس تک مفتولی باشد و الزامات بند ۱-۴ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نماید. هادی باید ساده و یا دارای پوشش فلزی باشد.

قطر نامی هادی باید بزرگتر یا مساوی mm ۵/۰ و کوچکتر یا مساوی mm ۸/۰ باشد.

یادآوری - ساختمان کابل های با هادی روکش مسی این الزامات را برآورده نمی کنند.

۲-۴ عایق

عایق باید از جنس مواد مناسب مطابق با قسمت مربوطه استاندارد EN 50290-2 باشد.

۳-۴ المان های کابل

المان کابل باید یک زوج یا یک چهارتایی باشند.

۴-۴ شناسایی المان های کابل

برای شناسایی المان های کابل از کد گذاری رنگی داده شده در استاندارد ملی ۴۶۳-۲ استفاده می شود، مگر اینکه غیر از این تعیین شده باشد. رنگ ها باید الزامات بند ۴-۴ استاندارد EN 50288-1 را برآورده نمایند.

1 -Exogenous

2 -Power Over Ethernet

۵-۴ حفاظ گذاری المان های کابل

در صورت لزوم حفاظ گذاری المان های کابل باید بر طبق بند ۵-۴ استاندارد ۱-۵۰۲۸۸ EN انجام گیرد. در صورتی که بافت به عنوان حفاظ استفاده می شود، کمینه درصد پوشش بافت (برای اهداف مکانیکی) باید % ۶۰ باشد. در صورتی که فویل و بافت استفاده می شود، کمینه درصد پوشش بافت (برای اهداف مکانیکی) باید % ۳۰ باشد. نوع پوشش در استاندارد ۱-۵۰۲۹۰-۲ تعیین شده است.

۶-۴ آرایش کابل

المان های کابل باید روی لایه های مرکزی یا واحدها قرار گیرند تا هسته کابل را تشکیل دهند.

۷-۴ ترکیبات پرکننده

در این استاندارد کاربرد ندارد.

۸-۴ پرکننده های فضای خالی^۱

در صورت کاربرد این نوع پرکننده ها باید الزامات بند ۸-۴ استاندارد ۱-۵۰۲۸۸ EN را برآورده نمایند.

۹-۴ حفاظ گذاری هسته کابل

حفاظ گذاری هسته کابل باید بر طبق بند ۹-۴ استاندارد ۱-۵۰۲۸۸ EN انجام گیرد. در صورتی که بافت به عنوان حفاظ استفاده می شود، کمینه درصد پوشش بافت (برای اهداف مکانیکی) باید % ۶۰ باشد. در صورتی که فویل و بافت استفاده می شود، کمینه درصد پوشش بافت (برای اهداف مکانیکی) باید % ۳۰ باشد. نوع پوشش در استاندارد ۱-۵۰۲۹۰-۲ تعیین شده است.

۱۰-۴ موانع رطوبت

در این استاندارد کاربرد ندارد.

۱۱-۴ لایه های پیچشی^۲

در صورت کاربرد لایه های پیچشی باید بر طبق بند ۱۱-۴ استاندارد ۱-۵۰۲۸۸ EN باشند.

۱۲-۴ روکش

روکش باید از جنس مواد مناسب و بر طبق قسمت مربوطه استاندارد ۲-۵۰۲۹۰ EN باشد.

۵ آزمون ها و الزامات کابل های تکمیل شده

برای تایید انطباق با ویژگی های فوق، آزمون های داده شده در جدول های زیر همراه با حدود مربوطه به کار روند.

¹-Interstitials

²-Wrapping

۱-۵ آزمون های الکتریکی

۱-۱-۵ معیارهای اندازه گیری الکتریکی d.c در فرکانس پایین

جدول ۱- اندازه گیری های الکتریکی d.c در فرکانس پایین

الزام	شرح آزمون	بندهای فرعی استاندارد ملی EN50288-1
$\leq 19.0 \Omega/100m$	مقاومت حلقه ای هادی	۱-۱-۵
$\leq 20\%$	نامتعادلی مقاومت هادی	۲-۱-۱-۵
۰.۷ kV a.c یا ۱.۰ kV d.c مدت یک دقیقه یا ۱.۷ kV a.c یا ۲.۵ kV d.c مدت ۲ ثانیه	استقامت دی الکتریکی هادی/هادی و هادی/حفظ	۳-۱-۱-۵
$\geq 5000 M\Omega \cdot km$ آزمون بر طبق استاندارد EN 50289-1-4	مقاومت عایقی	۴-۱-۱-۵
الزامی تعیین نشده است	ظرفیت خازنی متقابل	۵-۱-۱-۵
$\leq 1200 pF/km$	نامتعادلی ظرفیت خازنی نسبت به زمین	۶-۱-۱-۵

۲-۱-۵ الزامات انتقال والکتریکی در فرکانس بالا

جدول ۲- الزامات الکتریکی و انتقال در فرکانس بالا

بندهای استاندارد EN50288-1	شرح آزمون	الزام																										
۱-۲-۱-۵	سرعت انتشار	$\leq 534 + \frac{36}{\sqrt{f}} (ns) / 100m, \quad 1MHz \leq f \leq 600MHz$ تاخیر فاز																										
۲-۲-۱-۵	اختلاف تاخیر (skew) انتشار	$100MHz \geq 25ns / 100m$																										
۳-۲-۱-۵	تضعیف طولی ۲.۳.۴.	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۶۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۲/۰</td><td>۳/۶</td><td>۵/۷</td><td>۷/۲</td><td>۸/۱</td><td>۱۰/۱</td><td>۱۴/۵</td><td>۱۸/۵</td><td>۲۳/۴</td><td>۲۶/۸</td><td>۳۳/۳</td><td>۴۸/۹</td><td>dB/100m</td></tr> </table> $1MHz \leq f \leq 600MHz \quad \alpha \leq 1.75\sqrt{f} + 0.01f + \frac{0.2}{\sqrt{f}}$ $\geq 40 - 10\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 600MHz$	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz	۲/۰	۳/۶	۵/۷	۷/۲	۸/۱	۱۰/۱	۱۴/۵	۱۸/۵	۲۳/۴	۲۶/۸	۳۳/۳	۴۸/۹	dB/100m
۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz																
۲/۰	۳/۶	۵/۷	۷/۲	۸/۱	۱۰/۱	۱۴/۵	۱۸/۵	۲۳/۴	۲۶/۸	۳۳/۳	۴۸/۹	dB/100m																
۴-۲-۱-۵	تضعیف غیر متعادل انتهای نزدیک																											
۵-۲-۱-۵	هم شناوی انتهای نزدیک ۱.۲ (NEXT)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۶۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۷۵/۱</td><td>۷۲/۴</td><td>۶۹/۶</td><td>۶۷/۹</td><td>۶۵/۳</td><td>۶۰/۸</td><td>dB</td></tr> </table> $\geq 80.0 \quad 1MHz \leq f \leq 31.25 ; 80 - 15\log(\frac{f}{31.25}) dB \quad 31.25MHz \leq f \leq 600MHz$	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۷۵/۱	۷۲/۴	۶۹/۶	۶۷/۹	۶۵/۳	۶۰/۸	dB
۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz																
۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۸/۰	۷۵/۱	۷۲/۴	۶۹/۶	۶۷/۹	۶۵/۳	۶۰/۸	dB																
۶-۲-۱-۵	نسبت تضعیف به هم شناوی در انتهای دور (ACR-F)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۶۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۸/۰</td><td>۸/۰</td><td>۷۴/۰</td><td>۶۹/۹</td><td>۶۸/۰</td><td>۶۴/۱</td><td>۵۸/۱</td><td>۵۴/۰</td><td>۵۰/۲</td><td>۴۸/۰</td><td>۴۴/۵</td><td>۳۸/۴</td><td>dB</td></tr> </table> $\geq 94 - 20\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 600MHz \quad (8.0 dB \text{ حداکثر مقدار برای طول } 100 m \text{ تصحیح خواهد شد.})$	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz	۸/۰	۸/۰	۷۴/۰	۶۹/۹	۶۸/۰	۶۴/۱	۵۸/۱	۵۴/۰	۵۰/۲	۴۸/۰	۴۴/۵	۳۸/۴	dB
۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz																
۸/۰	۸/۰	۷۴/۰	۶۹/۹	۶۸/۰	۶۴/۱	۵۸/۱	۵۴/۰	۵۰/۲	۴۸/۰	۴۴/۵	۳۸/۴	dB																
۱-۷-۲-۱-۵	مجموع توان هم شناوی انتهای نزدیک ۴ (PSNEXT)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۶۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۶۹/۴</td><td>۶۶/۶</td><td>۶۴/۹</td><td>۶۲/۳</td><td>۵۷/۸</td><td>dB</td></tr> </table> $\geq 77.0 \quad 1MHz \leq f \leq 31.25 ; 77 - 15\log(\frac{f}{31.25}) dB \quad 31.25MHz \leq f \leq 600MHz$	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۶۹/۴	۶۶/۶	۶۴/۹	۶۲/۳	۵۷/۸	dB
۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz																
۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۷/۰	۶۹/۴	۶۶/۶	۶۴/۹	۶۲/۳	۵۷/۸	dB																
۲-۷-۲-۱-۵	مجموع توان هم تضعیف به هم شناوی در انتهای دور (PSACRF)	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>۱</td><td>۴</td><td>۱۰</td><td>۱۶</td><td>۲۰</td><td>۳۱/۲۵</td><td>۶۲/۵</td><td>۱۰۰</td><td>۱۵۵</td><td>۲۰۰</td><td>۳۰۰</td><td>۶۰۰</td><td>MHz</td></tr> <tr> <td>۷۷/۰</td><td>۷۷/۰</td><td>۷۱/۰</td><td>۶۶/۹</td><td>۶۵/۰</td><td>۶۱/۱</td><td>۵۵/۱</td><td>۵۱/۰</td><td>۴۷/۲</td><td>۴۵/۰</td><td>۴۱/۵</td><td>۳۵/۴</td><td>dB</td></tr> </table> $\geq 91 - 20\log(f) dB \quad 1MHz \leq f \leq 600MHz \quad (77 dB \text{ حداکثر مقدار برای طول } 100 m \text{ تصحیح خواهد شد.})$	۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz	۷۷/۰	۷۷/۰	۷۱/۰	۶۶/۹	۶۵/۰	۶۱/۱	۵۵/۱	۵۱/۰	۴۷/۲	۴۵/۰	۴۱/۵	۳۵/۴	dB
۱	۴	۱۰	۱۶	۲۰	۳۱/۲۵	۶۲/۵	۱۰۰	۱۵۵	۲۰۰	۳۰۰	۶۰۰	MHz																
۷۷/۰	۷۷/۰	۷۱/۰	۶۶/۹	۶۵/۰	۶۱/۱	۵۵/۱	۵۱/۰	۴۷/۲	۴۵/۰	۴۱/۵	۳۵/۴	dB																

جدول ۲- الزامات الکتریکی و انتقال در فرکانس بالا(ادامه)

الزام	شرح آزمون	بندهای استاندارد EN50288-1
$100 \Omega \pm 5 \Omega$ ، $120 \Omega \pm 5 \Omega$ در 100 MHz	میانگین امپدانس مشخصه	۸-۲-۱-۵
$\geq 20 + 5 \log(f) \text{ dB}$ $4 \text{ MHz} \leq f \leq 10 \text{ MHz}$: 25 dB $10 \text{ MHz} \leq f \leq 20 \text{ MHz}$ $\geq 25 - 7 \log(f / 20) \text{ dB}$ $20 \text{ MHz} \leq f \leq 250 \text{ MHz}$ 17.3 dB $250 \text{ MHz} \leq f \leq 600 \text{ MHz}$	افت برگشتی ^{۵.۲}	۹-۲-۱-۵
$\geq 80 \text{ dB}$ $30 \text{ MHz} \leq f \leq 100 \text{ MHz}$ $\geq 80 - 20 \log(f / 100) \text{ dB}$ $100 \text{ MHz} \leq f \leq 1000 \text{ MHz}$	تضعیف تداخلی	۱۰-۲-۱-۵
$\leq 15 \text{ m}\Omega / \text{m at } 1 \text{ MHz}$ $\leq 10 \text{ m}\Omega / \text{m at } 10 \text{ MHz}$ $\leq 30 \text{ m}\Omega / \text{m at } 30 \text{ MHz}$	امپدانس انتقال	۱۱-۲-۱-۵
$\geq 55 \text{ dB}$ $30 \text{ MHz} \leq f \leq 600 \text{ MHz}$ یادآوری - تا 1 GHz اندازه گیری شود.	تضعیف حفظ	۱۲-۲-۱-۵
(۱) برای کابل های ترکیبی و کابل های چند واحدی ، PSNEXT بین تمام واحدهای غیر فیبری کابل باید 3 dB بهتر از NEXT زوج به زوج تعیین شده در تمام فرکانس های تعیین شده باشد. (۲) مقادیر در این جدول فقط برای اطلاعات می باشند. رابطه داده شده باید برای تعیین انطباق استفاده شود و تا یک رقم اعشار گرد شود. (۳) تضعیف باید مقادیر تنظیم شده برای دمای تا 60°C با ضریب دمایی $0.2^\circ\text{C}/\text{dB}$ در هر درجه افزایش بالای 20°C را برآورده نماید. (۴) مقادیر بین 1 MHz و 4 MHz فقط برای اطلاعات بیشتر هستند. (۵) برای اندازه گیری افت برگشتی ، یک آزمونه دارای یک افت مسیر دایره ای بزرگتر یا مساوی 40 dB در هر فرکانس اندازه گیری استفاده شود. (۶) ELFEXT اکنون به عنوان ACR-F مجددا طبقه بندی شده است ، PSELFEXT نیز به عنوان PSACR-F مجددا طبقه بندی شده است. پیوست الف استاندارد EN 50288-1 ملاحظه شود.		

جدول ۳- الزامات آزمون های مکانیکی

الزام	شرح آزمون	BN-EN 50288-1
$10\% \leq$	ازدیاد طول هادی در پارگی (بر طبق استاندارد 2-3-EN 50289)	۱-۲-۵
$5\% \geq$	جمع شوندگی عایق (بر طبق استاندارد 3-4-EN 50289)	۲-۲-۵
$1000 \text{ N}/1 \text{ min}/100 \text{ mm}$ هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی و امپدانس مشخصه باید در گستره تعیین شده باقی بمانند.	مقاومت کابل در برابر له شدگی (بر طبق استاندارد 5-3-EN 50289)	۳-۲-۵
شعاع 12.5 mm - نیروی J_1 - تعداد ۳ ضربه در یک متر از انتهای اندازه گیری هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی و امپدانس مشخصه باید در گستره تعیین شده باقی بمانند.	مقاومت کابل در برابر ضربه (بر طبق استاندارد 6-3-EN 50289)	۴-۲-۵
نشانه گذاری باید بعد از 10 s ایش با نیروی N_4 خوانا باقی بماند	مقاومت نشانه گذاری روی روکش در مقابل سایش (بر طبق استاندارد 3-8-EN 50289)	۵-۲-۵
	آزمون نصب شبیه سازی شده:	۶-۲-۵
$4 \times \text{dia}/4 \text{ cycle}$ همشنوازی انتهای نزدیک ، افت برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف زوج (u/c) باید در محدوده تعیین شده باقی بمانند	آزمون نصب شبیه سازی شده: یک خم روش ۲ بند ۴ استاندارد 3-9-EN 50289	۱-۶-۲-۵
$8 \times \text{dia}/100\text{m}/1 \text{ cycle}/120 \text{ deg}/1\text{m}/\text{s}$ همشنوازی انتهای نزدیک ، افت برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف زوج (u/c) باید در محدوده تعیین شده باقی بمانند	آزمون نصب شبیه سازی شده: "S" خم	۲-۶-۲-۵
نیرو باید 25 نیوتون برای هر روز باشد(یعنی 100 N برای ۴ زوج) هم شنوازی انتهای نزدیک کابل، افت برگشتی ، امپدانس مشخصه و تضعیف تداخلی باید در گستره تعیین شده باقی بمانند	عملکرد کششی (بر طبق استاندارد 16-3-EN 50289) و بند ۶-۲-۵ هم در نظر گرفته شود	۷-۲-۵

آزمون های محیطی ۳-۵

جدول ۴- الزامات آزمون محیطی

بند استاندارد	شرح آزمون	الزام
۱-۳-۵	عملکرد خمث کابل در سرما (بر طبق استاندارد ۹-۳-۵ EN 50289)	قطر میله: ۸ برابر قطر خارجی کابل تعداد دور: ۴ دما: $-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ با ارزیابی چشمی و بدون بزرگنمایی نباید هیچ گونه ترکی مشاهده شود
۵-۳-۵	چرخه گرمایی (بر طبق استاندارد ۶-۴-۶ EN 50289)	وقتی نمونه تحت تاثیر دو چرخه گرمایی بین 20°C و 60°C قرار گیرد تضعیف باید مقدار تنظیم شده بر طبق زیر نویس ۳ جدول ۲ را برآورده نماید
۶-۳-۵	عملکرد شوک حرارتی	بر طبق استاندارد ملی ۵۵۲۵-۵۰۹

آزمون های عملکرد آتش ۴-۵

آزمون های عملکرد آتش باید بر طبق بند ۴-۵ استاندارد ۱ EN 50288 باشند.

پیوست الف

(اطلاعاتی)

بیشینه نرخ ولتاژ ، دما و جریان برای کابل های مورد استفاده در کاربردهای توان شبکه (POE)

جدول الف-۱ بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل هایی مورد استفاده در کاربردهای IEEE 802.3 AN(POE) IEEE 802.3 AF (POE plus) را مشخص می کند.

جدول الف-۱ - بیشینه ولتاژ، جریان، چگالی جریان و دمای هادی توصیه شده برای کابل هایی مورد استفاده در کاربردهای POE

الزام	واحد	شرح آزمون
۱۰۰	V	بیشینه ولتاژ خدمات ارتباطی ^۱
۳	A/mm ²	بیشینه چگالی جریان
۳۵۰	W/mm ²	بیشینه چگالی توان اتصال کوتاه برای دوره زمانی کمتر از یک ثانیه
۱۰۰	W/mm ²	بیشینه چگالی توان حین کار
۶۰	°C	بیشینه دمای سطح هادی در حین کار
(۱) ۳۰۰ ولت به عنوان ولتاژ بل برای بعضی از نصب های تلفن مجاز است.		

هشدار: بیشینه ولتاژها، جریان ها و دمای های نشان داده شده در جدول الف-۱ برای کابل هایی که مطابق این استاندارد هستند که منحصرا برای فناوری ارتباطی استفاده می شوند، کاربرد دارند. کابل های تعیین شده در این استاندارد برای کاربردهای تامین انرژی الکتریکی کاربرد ندارند و نباید بدین منظور استفاده شوند.

**پیوست ب
(اطلاعاتی)**

ویژگی های تفصیلی خام

ب-۱ کلیات

پیوست ب یک برگ نتایج خام برای کابل های حفاظ دار با فرکانس ۱MHz تا ۱۰۰ MHz است که برای کاربردهای صنعتی یا محیطی برای کاربرد به عنوان کابل افقی و یا خط اصلی ساختمان یا سامانه های کابل کشی فناوری اطلاعات استفاده می شوند. جزئیات اطلاعاتی که بهتر است در محل های تعیین شده آورده شوند به شرح زیر است:

ب-۲ جزئیات مستندات

- ب-۲-۱ نام و نشانی سازمانی که این مستند را تهیه کرده است
- ب-۲-۲ شماره استاندارد ملی ایران و تاریخ چاپ آن
- ب-۲-۳ نشانی سازمانی که از طریق آن این سند قابل دسترسی است
- ب-۲-۴ مستندات مرتبط
- ب-۲-۵ هر گونه مراجع مرتبط با کابل ، مراجع ملی ، نام تجاری و غیره
- ب-۲-۶ شرح کامل کابل که شامل موارد زیر است:
 - ب-۲-۶-۱ نوع و تعداد المان های کابل
 - ب-۲-۶-۲ امپدانس نامی
 - ب-۲-۶-۳ حفاظ گذاری
 - ب-۲-۶-۴ کاربرد
- ب-۲-۶-۵ رده کابل برطبق استاندارد EN 50173
- ب-۲-۶-۶ دیگر ویژگی های عملکردی متمایز

مثال-کابل ۴ زوج تابیده شده حفاظ دار برای استفاده در سیم کشی سطح افقی دارای امپدانس نامی Ω ۱۰۰ الزامات رده ۶ و تضعیف تداخلی نوع III و M₂ را برآورده می کند.

- ب-۲-۷ جزئیات مواد و ساختار کابل
- ب-۲-۸ الزامات مخصوص برای شعاع خمس یا دمای کارکرد
- ب-۲-۹ فهرست مشخصات کابل .مشخصات باید بر حسب الکتریکی ، مکانیکی ، انتقال ، محیطی دسته بندی شوند.

یادآوری ۱- سخت گیری های محیطی توصیه شده از الزامات جدول MICE استاندارد ۱- ۵۰۱۷۳ EN مأخذ شده اند. این توصیه ها برای بهبود عملکرد کابل در نظر گرفته شده اند.

یادآوری ۲- وقتی این توصیه ها با علامت "na" مشخص شوند، کابل از نظر طراحی آن ویژگی را بدون نیاز به چنین آزمونی برآورده می کند.

یادآوری ۳- الزامات خاص المان ها برای کابل کاربرد ندارد.

یادآوری ۴- الزامات الکترومغناطیسی گرفته شده از جدول MICE استاندارد 1-50273 EN با به کار گیری الزاماتی که برای امپدانس انتقالی، تضعیف، حفاظت گذاری و تضعیف تداخلی ارائه گردیده اند. الزامات ESD کاربرد ندارند.

ب-۳ ویژگی های کلی بر طبق 1-50288

- ب-۳-۱ بندهای فرعی مرجع مناسب با ویژگی های کلی در استاندارد 1-50288 EN
- ب-۳-۲ الزامات قابل کاربرد برای این کابل. مقادیر ورودی باید کمینه الزامات ویژگی های بخشی در استاندارد 1-2-50288 EN را برآورده نمایند.
- ب-۳-۳ پیشنهادات - ملاحظات مرتبط

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهار تایی / زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی

پیشنهادات	الزام	بند فرعی استاندارد EN 50288-1	ساختمان کابل
	ویژگی های هادی	۱-۴	
	ویژگی های عایق، بیشینه قطر	۲-۴	
	المان ها: زوج یا چهارتایی	۳-۴	
	شناسایی المان های کابل	۴-۴	
	حفظ المان های کابل (المان های حفاظ، مواد، ساختمان)	۵-۴	
	تمکیل کابل (تعداد المان ها ، لایه ها و غیره)	۶-۴	
	آمیزه پرکننده	۷-۴	
	پرکننده های بین المان ها	۸-۴	
	حفظ هسته کابل (المان های حفاظ ، مواد ، ساختمان)	۹-۴	
	موانع رطوبت	۱۰-۴	
	حفظ پیچشی	۱۱-۴	
	روکش : مواد، ضخامت نامی ، رنگ، قطر ، بیشینه قطر بیرونی	۱۲-۴	

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهارتایی/زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

پیشنهادات	الزام	بند فرعی مربوط به استاندارد ملی EN 50288-1	ساختمان کابل
	لایه های تشییت کننده برای حفاظ فلزی	۱۳-۴	
	حفاظ فلزی	۱۴-۴	
	رشته نگهدارنده کابل	۱۵-۴	
	روکش بیرونی : مواد، رنگ , قطر، ضخامت نامی، بیشینه قطر بیرونی	۱۶-۴	
	حافظت در مقابل جانوران موذی	۱۷-۴	
	حافظت های شیمیایی و/یا محیطی	۱۸-۴	
		۱-۱-۵	مشخصه های الکتریکی در ۲۰ °C
	≤.....Ω/km	۱-۱-۱-۵	مقاومت حلقه ای هادی
	≤ %	۲-۱-۱-۵	مقاومت نا متعادلی هادی (داخل زوج یا چهارتایی) مقاومت نا متعادلی بین زوج ها
 kV kV	۳-۱-۱-۵	استقامت عایقی : هادی/هادی هادی/حفظ
	≥.....MΩ/km ≥.....MΩ/km	۴-۱-۱-۵	مقاومت عایقی : هادی/هادی هادی/حفظ
	≤.....nF/km	۵-۱-۱-۵	ظرفیت خازنی متقابله
	≤.....pF/km	۶-۱-۱-۵	نامتعادلی ظرفیت خازنی نسبت به زمین

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهار تایی / زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

پیشنهادات	الزام	بند فرعی مربوط به استاندارد ملی EN 50288-1	ساختمان کابل
	ویژگی های بخشی مربوطه ناحیه کاری : این استاندارد (تمام مشخصه های الکتریکی در دمای 20°C فقط مقادیر ویژه توافق شده در بندهای فرعی زیر آورده شده اند	۲-۱-۵	مشخصه های انتقال (در دمای 20°C)
	$\geq \dots \text{ns}/100\text{m}$	۱-۲-۱-۵	سرعت انتشار
	$\leq \dots \text{ns}/100\text{m at } f(\text{MHz})$	۲-۲-۱-۵	اختلاف تاخیر انتشار (skew)
	$\leq \dots \text{dB}/100\text{m at } f(\text{MHz})$ $\leq \dots \text{}/^{\circ}\text{C}$ $\geq \dots \%$	۳-۲-۱-۵	تضعیف طولی اثرات دمایی اثرات محیطی
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۴-۲-۱-۵	نامتعادلی تضعیف انتهای نزدیک
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۵-۲-۱-۵	هم شناوی انتهای نزدیک ("NEXT")
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۶-۲-۱-۵	تضعیف هم شناوی در انتهای دور (ACR-F)
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۱-۷-۲-۱-۵	مجموع توان هم شناوی انتهای نزدیک (PSNEXT)
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۲-۷-۲-۱-۵	مجموع توان تضعیف نسبت هم شناوی در انتهای دور (PSACR-F)
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۴-۷-۲-۱-۵	PSE×NEXT
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۶-۱-۲-۱-۵	PSE×ACR-F
	$\dots \Omega$	۸-۲-۱-۵	میانگین امپدانس مشخصه
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$	۹-۲-۱-۵	افت برگشتی
	$\geq \dots \text{dB at } f(\text{MHz})$ $30\text{MHz} \leq f \leq 100\text{MHz}$ $\geq \text{dB} - 20\log(f/100) \text{ dB}$ $100\text{MHz} \leq f \leq 1000\text{MHz}$	۱۰-۲-۱-۵	تضعیف تداخلی

جدول ب.۱- ویژگی های جزئی خام برای کابل های چهارتایی/زوج متقارن برای ارتباطات دیجیتالی (ادامه)

پیشنهادات	الزام	بند فرعی مربوط به استاندارد ملی EN 50288-1	ساختمان کابل
			مشخصه های مکانیکی
	ازدیاد طول در نقطه پارگی هادی EN 50289-3-2	۱-۲-۵	
	جمع شوندگی عایق EN 50289-3-4	۲-۲-۵	
	مقاومت کابل در برابر له شدگی EN 50289-3-5	۳-۲-۵	
	مقاومت کابل در برابر ضربه EN 50289-3-6	۴-۲-۵	
	مقاومت نشانه گذاری کابل در برابر سایش EN 50289-3-8	۵-۲-۵	
	آزمون نصب شبیه سازی شده کابل: یک خم: روش ۲ بند ۴ استاندارد EN 50289-3-9	۱-۶-۲-۵	
	آزمون نصب شبیه سازی شده کابل: : "S" خم بند ۸ استاندارد EN 50289-3-9	۲-۶-۲-۵	
	عملکرد کششی استاندارد EN 50289-3-16 همراه با بند ۶-۲-۵ این استاندارد	۷-۲-۵	

